



Club 64CSQ



Club 64SQ

## Pro Car Audio by JBL

Club Koaxial- und Komponentenlautsprecher bringen JBL Pro Sound in noch mehr Fahrzeuge. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise passen sie in mehr Fahrzeuge als viele Lautsprecher unserer Wettbewerber, und ihre hohe Empfindlichkeit liefert selbst bei vorinstallierten Systemen mit geringer Power eine hervorragende Performance. Der Karbonfasertieftöner mit Plus One™ -Architektur liefert harte Bässe und eine lange Lebensdauer. Die präzisen Seidenkalotten-Hochtöner liefern einen breiteren und weicheren Hochfrequenzgang, der unabhängig vom Ausgangspegel niemals hart klingt. Der Starfish™-Hochtöner-Montageadapter und I-Mount-Hochtöner-Montagesatz bieten eine einfache Installation des Komponenten-Lautsprechersystems.

## Merkmale

- ▶ Carbon Fiber Woofer with Plus One™ Architecture for Ultimate Sound Quality
- ▶ Edge-driven Silk Dome Tweeter
- ▶ Adjustable Tweeter Output Level
- ▶ Incredibly Y40 Ferrite Magnet for Higher Sensitivity
- ▶ Starfish™ Tweeter Mounting Adapter
- ▶ I-Mount Tweeter Mounting Kit



## Merkmale und Vorteile

### Karbonfaser-Tieftöner mit Plus One™-Architektur für ultimative Soundqualität (Club 64SQ, 64CSQ)

Die patentierten (US-Patent Nr. 7,548,631) Plus One™ Konen bieten mehr Fläche im Lautsprecherkonus als andere Lautsprecher der gleichen Größe, dies ermöglicht die stärkeren Bässe. Während das High-End-Karbonfaser-Tieftönermaterial für die Präzision und den klaren musikalischen Charakter sorgt.

### Präziser Seidenkalotten-Hochtöner (Club 64SQ, 64CSQ)

Die Club SQ Lautsprecher verfügen über einen präzisen Seidenkalotten-Hochtöner, der im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten W-Konen einen breiteren und weicheren Hochtonbereich liefert, der unabhängig vom Ausgangspegel nie hart erscheint.

### Regelbarer Hochtöner-Ausgangspegel (Club 64SQ, 64CSQ)

Die Club SQ Lautsprecher besitzen einen Regler für den Hochtöner-Ausgangspegel von -3 dB oder 0 dB für eine auf dem Aufstellungsort basierende Optimierung der Systemlinearität.

### IUnglaublicher Y40-Ferritmagnet für höhere Empfindlichkeit (Club 64SQ, 64CSQ)

In den Club SQ Lautsprecher kommt der Y40-Ferritmagnet zum Einsatz, der eine höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu dem üblichen Y30-Ferritmagneten bietet.

### Starfish™-Hochtöner-Montageadapter (Club 64CSQ)

Das Club 64CSQ Komponenten-Lautsprechersystem wird mit dem Starfish™-Hochtöner-Montageadapter geliefert. Der Starfish-Hochtöner-Montageadapter ermöglicht eine einfache Installation des Hochtöners hinter werkseitig installierten Gittern und an Orten wie z.B. einer A-Säule. Er umfasst auch sechs abbrechbare Befestigungslaschen, um viele Montagekonfigurationen zu ermöglichen. Der Hochtöner kann auf der Oberfläche oder flächenbündig montiert werden. Der Hochtöner ist wartungsfreundlich und erfordert nicht das Entfernen der gesamten Baugruppe.

### I-Mount-Hochtöner-Montageset (Club 64CSQ)

Das I-Mount™ (Patent Nr. 5,859,917)-Hochtöner-Montagesystem ermöglicht eine einfache und vielseitige Installation von Hochtönern in jedem der Komponentensysteme. Es beinhaltet ein flächenbündiges Gehäuse und eine Oberflächen-Montagevorrichtung. Mit einem 1-3/4"-Ausschnitt und einer Einbautiefe von 1" wird die Installation zum Kinderspiel. Dadurch kann der Hochtöner flächenbündig montiert und bis zu ±40 Grad geneigt werden. Konternuttern sind im Lieferumfang enthalten, um alles an seinem Platz zu halten, und der Hochtöner kann ausgetauscht werden, ohne die gesamte Baugruppe zu entfernen.

## Technische Daten

### Club 64SQ

- ▶ Netzversorgung: 75 W RMS, 225 W Spitze
- ▶ Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frequenzbereich: 48 Hz – 21 kHz
- ▶ Nennimpedanz: 3,0 Ohm

### Club 64CSQ

- ▶ Netzversorgung: 95 W RMS, 285 W Spitze
- ▶ Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frequenzbereich: 48 Hz – 21 kHz
- ▶ Nennimpedanz: 3,0 Ohm

## Verpackungsinhalt

### Club 64SQ

- 2 x Lautsprecher
- 2 x Schutzgitter
- 1 x Schaumstoffdichtung
- 16 x Schrauben
- 8 x Schnellanschlüsse
- 2 x Mehrloch-Adapterringe aus Kunststoff
- 2 x Etiketten mit JBL Logo

### Club 64CSQ

- 2 x Lautsprecher
- 2 x Schutzgitter
- 2 x Mehrloch-Adapterringe aus Kunststoff
- 1 x Schaumstoffdichtung
- 2 x Frequenzweichen
- 2 x Hochtöner
- 2 x Gehäuse für flächenbündige Montage
- 2 x Gewintheadapter für flächenbündige Montage
- 2 x Gehäuse für Oberflächenmontage
- 2 x Starfish-Halterungen für Hochtöner
- 2 x Kunststoff-Sicherungsmuttern
- 22 x Schrauben
- 8 x Schnellanschlüsse
- 2 x Abstandhalter
- 2 x Unterlegscheiben
- 2 x Etiketten mit JBL Logo