



# INSTANTCHARGER 100W 4 USB

Ультрамощное сетевое зарядное устройство с технологией GaN, Power Delivery и портами USB-C и USB-A



## Живите на полную катушку.

Отправляйтесь в дорогу с сетевым зарядным устройством InstantCharger 100W 4 USB. Это мощное карманное зарядное устройство безопасно заряжает до четырех устройств<sup>1</sup> одновременно. Можно быстро заряжать что угодно с помощью кабеля USB-A или USB-C — телефон, наушники, внешний аккумулятор, камеру, даже ноутбук или игровую консоль. В комплект входят сменные дорожные вилки для разных стандартов розеток. Зарядное устройство сделано из переработанного пластика в упаковке из экологически безопасных материалов. Путешествуйте налегке куда угодно.

## Функции

- ▶ Быстро заряжайте ноутбуки с разъемом USB-C
- ▶ Зарядите устройство в мгновение ока
- ▶ Легкий и компактный адаптер питания для ноутбука
- ▶ Четыре USB-порта для одновременной зарядки
- ▶ Интеллектуальное распределение питания
- ▶ Сменные компактные вилки
- ▶ Экологичные материалы и упаковка
- ▶ Повышенная безопасность и надежность
- ▶ Защитный футляр



## Быстро заряжайте ноутбуки с разъемом USB-C

Нужно быстро подзарядить устройство в самый разгар крупного проекта? Сверхмощное высокоскоростное зарядное устройство InstantCharge 100W 4 USB позволяет быстро зарядить все ноутбуки, оснащенные портами USB-C<sup>2</sup>, в том числе MacBook Pro 16".

## Зарядите устройство в мгновение ока

Power Delivery 3.0 обеспечивает быструю зарядку ваших устройств. То есть зарядить iPhone 12<sup>3</sup> на 50 % можно за 30 минут, Samsung Galaxy S21<sup>3</sup> за 40 минут, а MacBook Pro 16"<sup>3</sup> за 45 минут. Да, так быстро.

## Легкий и компактный адаптер питания для ноутбука

Массивные, тяжелые зарядные устройства уходят из нашей жизни. Благодаря технологии GaN (нитрид галлия) InstantCharger 100W 4 USB — это лучший легкий адаптер питания. Идеально подходит для людей, которые не хотят возить с собой тяжелые устройства.

## Четыре USB-порта для одновременной зарядки

InstantCharger 100W 4 USB имеет два порта USB-A и два порта USB-C. Теперь вы можете заряжать до четырех устройств<sup>4</sup> одновременно — телефоны, планшеты, ноутбуки, динамики, наушники, игровые консоли, дроны, камеры, внешние аккумуляторы и многое другое.

## Интеллектуальное распределение питания

Хотите повысить эффективность? Нужна оптимальная скорость зарядки? Устройство InstantCharger 100W 4 USB — именно то, что нужно. Оно само знает, как распределять питание, в зависимости от подключенных устройств.

## Сменные компактные вилки

Легко подключайтесь к розеткам стандарта США, ЕС и Великобритании для удобства во время путешествия. Заряжайте свои устройства в любой точке мира.

## Экологичные материалы и упаковка

Это более экологичное зарядное устройство с USB. На 90% из переработанного пластика в упаковке, сертифицированной в соответствии с FSC, с текстом, напечатанным органическими соевыми чернилами.

## Повышенная безопасность и надежность

Не беспокойтесь о своих устройствах. Зарядное устройство обеспечивает автоматическую защиту от перегрева, перегрузки по току/бросков напряжения, а также защиту от повышенного напряжения.

## Защитный футляр

Даже такому полезному зарядному устройству нужен отдых, поэтому оно имеет собственную защиту от пыли и повреждений на случай, когда оно не используется.

## Disclaimers:

1. Зарядные кабели продаются отдельно.
2. Для получения макс. мощности зарядки одного порта USB-C 100 Вт, выберите совместимый порт USB-C для кабеля USB-C, поддерживающий выходную мощность зарядки 100 Вт.
3. Время зарядки рассчитано по результатам испытаний, проведенных SGS, с использованием порта USB-C и совместимого зарядного кабеля. Фактический опыт пользователя может отличаться в зависимости от многих факторов, таких как модель, размер аккумулятора, температура, влажность, состояние и срок эксплуатации устройства.
4. Зарядные кабели продаются отдельно. Каждый порт USB-C поддерживает макс. зарядку 100W PD. Каждый порт USB-A поддерживает макс. зарядку с мощностью 15 Вт. При одновременной зарядке четырех устройств общая выходная мощность составляет 100 Вт.

## Комплект поставки:

- 1 сетевое зарядное устройство InstantCharger 100W 4USB
- 3 сменные вилки
- 1 чехол
- 1 краткое руководство пользователя
- 1 паспорт безопасности
- 1 гарантийный талон

## Технические характеристики

### Общие технические характеристики

- ▶ Полная выходная мощность: Макс. 100 Вт
- ▶ Рабочий диапазон температур: 0~45 °C
- ▶ Средняя активная эффективность: мин. 82.97%
- ▶ Эффективность при низкой нагрузке (10 %): мин. 68.52%
- ▶ Потребляемая мощность без нагрузки: Макс. 0.26 Вт
- ▶ Вход: 100–240 В~, 50–60 Гц, 1.8A
- ▶ Макс. Выходная мощность:
  - USB-A1/USB-A2: 5.0V–3.0A 15.0W
  - USB-C1/USB-C2: 5.0V–3.0A 15.0W, 9.0V–3.0A 27.0W, 12.0V–3.0A 36.0W, 15.0V–3.0A 45.0W, 20.0V–5.0A 100.0W
  - USB-A1-USB-A2: 15.0W-15.0W
  - USB-C1-USB-C2: 45.0W-45.0W
  - USB-A1/USB-A2-USB-C1/USB-C2: 15.0W-80.0W
  - USB-A1-USB-A2-USB-C1/USB-C2: 15.0 ВТ 15.0 ВТ 65.0 ВТ
  - USB-A1/USB-A2-USB-C1-USB-C2: 15.0 ВТ-45.0 ВТ 30.0 ВТ
  - USB-A1-USB-A2-USB-C1-USB-C2: 15.0 ВТ-15.0 ВТ-45.0 ВТ 18.0 ВТ
- Общая выходная мощность: 100.0W Макс.
- Только для выхода 5V: USB-A1-USB-A2-USB-C1-USB-C2: 5.0V-1A 5.0W+5.0V-1A 5.0W+5.0V-2.4A 12.0W+5.0V-2.4A 12.0W

### Размеры

- ▶ Размеры (адаптер в комплект не входит) (Ш x В x Г): 88 x 66 x 34 мм / 3.5 x 2.6 x 1.3 дюйма
- ▶ Вес (адаптер в комплект не входит): 245 г / 0,54 фунта