



# LINK BAR

Uppkopplad Soundbar med Android TV och Google Assistant\*



## Den hittills smartaste soundbaren från JBL med Android TV och Google Assistant.\*

JBL Link Bar är en uppkopplad soundbar med Android TV och Google Assistant.\* Den förvandlar vilken TV som helst till en smartare TV, med legendariskt JBL-ljud. Börja med "Hey Google" för att snabbt hitta de senaste filmerna och styra ditt smarta hem bara med rösten och utan att lämna det du tittar på. Den är lätt att installera och kopplas smidigt till din TV med enda kabel. Link Bar utnyttjar JBL:s ljudkompetens i ett smart utformat ljudsystem som är exakt fintrimmat för att ge ett effektfullt och spännande ljud med kristallklar diskant, silkeslent mellanregister och stram bas från en enda soundbar-högtalare.

\*Där det är tillgängligt

## Funktioner

- ▶ En soundbar i ett stycke med JBL:s legendariska ljud
- ▶ Inbyggt Android TV
- ▶ Google Assistant
- ▶ PrivacySwitch™ till far-field-mikrofon
- ▶ Flera HDMI-ingångar för 4K-video
- ▶ Chromecast built-in





## Funktioner och fördelar

### En soundbar i ett stycke med JBL:s legendariska ljud

Ger din TV en fyllig bas och det bästa av JBL:s legendariska ljud.

### Inbyggt Android TV

Android TV ger en smartare tittarupplevelse och gör det lättare än någonsin att hitta och titta på program.

### Google Assistant

Sök med din röst. Säg bara "Hey Google" för att snabbt hitta de senaste filmerna, hålla koll på matchresultat eller dämpa belysningen i en "handsfree-upplevelse".\*\*

### PrivacySwitch™ till far-field-mikrofon

Gör det möjligt att stänga av dina soundbar-mikrofoner för ökad integritet och säkerhet när du inte använder Google Assistant.

### Flera HDMI-ingångar för 4K-video

Med 3 HDMI-ingångar och 1 HDMI ARC-utgång är Link Bar en 4K-underhållningscentral för video- och spelutrustning, med bara en enda kabelanslutning till din TV.

### Chromecast built-in

Gör att du direkt kan strömma din favoritmusik, radio eller poddsändningar från mobilen till dina högtalare.

## Detta finns i lådan:

- 1 JBL LINK BAR
- 1 strömkabel
- 1 fjärrkontroll
- 1 HDMI-kabel
- 1 snabbguide
- 1 garantikort

\*Där det är tillgängligt

\*\*Google Assistant-funktionerna varierar i olika länder.

## Tekniska specifikationer:

- ▶ Element: 2 x 20 mm diskantelement, 4 x (44x80) mm ovala baselement
- ▶ Total maxeffekt: 100 W
- ▶ Frekvensåtergivning: 75 Hz–20 kHz
- ▶ Signal/brus-förhållande: >85 dBA
- ▶ Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- ▶ Bluetooth-version: 4.2
- ▶ Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 402–2 480 MHz
- ▶ Bluetooth-sändareffekt: ≤9 dBm
- ▶ Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ Trådlöst nätverk: 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- ▶ 2,4 G WiFi-sändareffekt: 2 412–2 472 MHz (2,4 GHz ISM Band, USA 11 kanaler, Europa och övriga länder 13 kanaler)
- ▶ 2,4 G WiFi-sändareffekt: <20 dBm
- ▶ 2,4 G WiFi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- ▶ 5 G WiFi-sändareffekt: 5,15–5,35 GHz; 5,470–5,725 GHz; 5,725–5,825 GHz
- ▶ 5 G WiFi-sändareffekt: <20 dBm
- ▶ 5 G WiFi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- ▶ 5,8 G WiFi-sändareffekt: 5,74–5,84 GHz
- ▶ 5,8 G WiFi-sändareffekt: <8 dBm
- ▶ 5,8 G WiFi-modulering: GFSK
- ▶ Mått (B x H x D): 1020 x 60 x 93mm
- ▶ Bruttovikt: 4,4 kg
- ▶ Nettovikt: 2,5 kg

